

**Automatische und
nichtautomatische
Brandmelder**

Beschreibung		Artikelnummer
<div data-bbox="183 795 635 1261" data-label="Image"> </div> <p align="center">RT-A-BL-230</p>	<p><u>3.7 Meldetaster RT - * - 230</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ RWA - Meldetaster (nichtautomatischer Brandmelder G) nach DIN 14655 ◆ Schriftzug „Rauchabzug“ ◆ Innenliegender Rückstellhebel ◆ 0,9mm Dünnglas - Schlagscheibe nach DIN 1249 ◆ 1 Umschaltkontakt ◆ Kontaktbelastbarkeit 230V~ / 3A, daher zum direkten Anschluß an 230V - Anlagen geeignet ◆ Nicht zum Anschluß an unsere 24V- RWA - Zentralen geeignet. Meldetaster zu RWA - Zentralen siehe Kapitel 3.1 / 3.2 ◆ Robuste Ausführung in abschließbarem Aluminium - Druckgußgehäuse, Schutzart IP44 ◆ Abmessungen: 125 x 125 x 35mm (BxHxT) ◆ Je Verpackungseinheit (10 Stück) wird ein Schlüssel mitgeliefert ◆ Die Taster sind auf Anfrage auch mit Sonderbeschriftungen lieferbar <p><u>Serie RT-A*-230:</u></p> <p>RT-A-BL-230: Ausführung in blau</p> <p>RT-A-RT-230: Ausführung in rot</p> <p>RT-A-GR-230: Ausführung in grau</p> <p>RT-A-GE-230: Ausführung in gelb</p>	<p>8410 RTA0 BL23</p> <p>8410 RTA0 RT23</p> <p>8410 RTA0 GR23</p> <p>8410 RTA0 GE23</p>